

## موقعیت یاب فوق کم مصرف نورتکس

مشخصات فنی

ولتاژ کاری: 3.8 ولت      اندازه: 8.5cm\*5cm\*2cm

باقیمانده: 18650 لیتیوم یون

ظرفیت: 2600 میلی آمپر ساعت

نوع سیم کارت: قابلیت کار کرد با هر نوع سیم کارت

ویژگی ها:

✓ دارای 4 مد کاری مختلف

- مد کاری نرمال
- مد کاری کم مصرف
- مد کاری لاغر
- مد کاری حساس به حرکت با قابلیت تماس با کاربر

✓ دارای دو روش موقعیت یابی

● بر اساس جی پی اس در مکان های باز یا بسته با شرایط خاص

● بر اساس LBS با مصرف انرژی بسیار پایین

✓ موقعیت یابی LBS بسیار دقیق تر نسبت به سایر موقعیت یاب ها

✓ کوچک و قابل حمل

✓ عمر باتری طولانی

✓ قابلیت ارسال وضعیت موقعیت یاب از جمله میزان باتری و وضعیت آنتن دهی

✓ قابلیت ارسال سرعت وسیله نقلیه

✓ قابلیت مشاهده نقطه دریافتی هر دو روش بر روی نقشه گوگل (Google Maps)

✓ قابلیت ارسال موقعیت و فعال ماندن موقعیت یاب در مد کم مصرف تا زمان تخلیه خودبه خودی باتری (که ممکن است چندین سال به طول بینجامد)

✓ مدیریت پیشرفت و هوشمند مصرف انرژی

✓ دارای نرم افزار اندروید با کار کرد آسان

✓ قابلیت ارسال دستورات توسط ارسال پیامک بدون استفاده از نرم افزار

✓ موقعیت یابی و انجام تنظیمات بدون نیاز به اینترنت، تنها توسط ارسال پیامک که در تمامی نقاط قابل دسترس می باشد.

اقلام همراه: شارژر - باتری - دفترچه راهنمای - موقعیت یاب نورتکس

جدول عمر باتری نورتکس در مدهای کاری مختلف:

مد کاری	مد لاغر با ارسال روزانه یک موقعیت حدودی	مدکم مصرف	مد نرمال	زمان کارکرد موقعیت یاب
			مد نرمال	تقریباً 3 ماه
			مدکم مصرف	5 سال (بسته به زمان تخلیه خودبخودی باتری)
			مد نرمال	3 سال

داده‌ها بر اساس اطلاعات تئوریک مربوط به مشخصات فنی مدار ارائه شده است که ممکن است در واقعیت بسته به شرایط شبکه مخابراتی و شدت وضعف سیگنال و.. متفاوت باشد